

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CENTRO DE CARGA QO - 40 A - 120/240V - 10kA - NEMA 1 - EMPOTRAR

QO2F

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Flush cover

Opcionales

Rated Current	40 A
Number of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	2
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	1 fase 3 cables
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 12...AWG 10 aluminio AWG 14...AWG 10 cobre

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	NOM/ANCE

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.0 cm
Paquete 1 Ancho	12.5 cm
Paquete 1 Longitud	18.5 cm
Paquete 1 Peso	0.95 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	7
--------------------------------	---

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
-------------------------	---------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

Devolución	No
------------	----